

## Modificación en las conexiones de la consola de audio

Estas modificaciones se realizan para poder utilizar el equipamiento de audio tanto para video conferencia como para amplificación general de conferencias.

### Modificación del cableado en la consola de sonido



**MAIN OUTPUT**  
Salida estereo hacia los bafles

**EFX SEND**  
Salida monoaural hacia el equipo de video conferencia

Primeramente será necesario “puentear” la salida estereo de la consola, para ello habrá que unir los dos cables a una sola ficha plug.

Es necesario desoldar uno de los plug para liberar el cable.

Como se podrá observar, el cable contiene 2 hilos (un cable rojo=positivo y una malla=negativo).

Luego, soldarlo en el otro plug respetando la polaridad de los mismos (hacer coincidir las 2 mallas y los dos positivos).

Conectar el plug soldado recientemente a la salida derecha (R) de **MAIN OUTPUT** y el plug conectado en **EFX SEND** conectarlo en la salida izquierda (L) de **MAIN OUTPUT**.



Plug anteriormente conectado en **EFX SEND**

Plug soldado recientemente